




Allumer et éteindre le combiné :

Maintenir le bouton  pour mettre le téléphone sous tension. Pour l'éteindre : procéder de la même façon.

Charger le Combiné :

Raccorder le chargeur secteur au téléphone



Déployer l'antenne :

Pour pouvoir communiquer l'antenne doit être « calée » ; en la faisant pivoter à droite ou gauche, vous entendez un clic :

Faites tourner l'antenne vers le cran gauche ou droit. L'antenne se fixe dans cette position.



Vous devez ensuite la déployer :

Dépliez l'antenne en la tirant par son extrémité.



Pour émettre un appel :

Tous les numéros composés doivent être au format international.

Appuyer longuement sur le 0 pour faire apparaître le + suivi du code pays puis du numéro d'appel sans le premier 0. Puis envoyer l'appel avec la touche **OK**


Ex pour un appel vers la France :

+ 33 1 41 43 79 40

Pour recevoir un appel :

Le combiné doit être allumé et connecté au réseau iridium. Pour décrocher quand le téléphone sonne, appuyer sur la touche **OK**.

Pour envoyer un SMS :

Appuyer sur  (touche message) puis descendre jusqu'à « écrire un message », valider par **OK**. Rédiger le message avec le clavier puis valider 2 fois avec **OK**. Saisir le destinataire au format international et valider par **OK**.

(maximum 150 caractères)

Le numéro du centre de services est déjà paramétré (+ 88166290005).

Pour lire un SMS :

Quand vous recevez un nouveau message :

l'icône  apparaît sur l'écran.

Appuyer sur la touche  pour accéder directement aux Messages. Faire défiler jusqu'à lecture des messages reçus et valider par **OK**.

Pour écouter votre Messagerie vocale :

Composez votre numéro d'appel iridium au format international et envoyez l'appel.

Ex : + 88 165 1234567

A l'invite composer le code secret messagerie **1020** et suivez les instructions.

Appuyer sur 1 pour écouter

Appuyer sur 7 pour effacer.

Le mode d'emploi complet est disponible à l'adresse suivante :

<http://www.iridium.com/DownloadAttachment.aspx?attachmentID=367>



Iridium 9505A

Votre service client :

Cellhire France : +33 1 41 43 79 40

Vos numéros d'assistance 24h/24 et 7j/j :

Cellhire France +33 1 41 43 79 40

Cellhire UK +44 1904 610 610

Cellhire USA + 1 214 355 5200

Cellhire International +44 1904 610 610

Attention :

L'antenne de l'Iridium est fragile.
Une fois déployée et calée dans son cran, elle doit être manipulée avec précaution.

www.cellhire.fr